

新スイッチ(汎用形)の仕様概要 70/140H-8R対応

★新形式スイッチの手配記号は全シリーズ共通です。

分類①	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	新形式	手配記号	コード方向	表示灯	保護回路	結線方式	旧スイッチ 70/140H-8R系		旧スイッチ 70/140H-7R系			
											従来対応スイッチ	手配記号	従来対応スイッチ	手配記号	従来対応スイッチ	手配記号
磁気近接	有接点	1灯2線式	DC5~30V AC5~120V (注1)	5~40mA 5~20mA	AX111CE	AH	後	有	有	1.5mコード	AX101CE	AF	YR101(注3)	C		
					AX115CE	AJ			5mコード	AX105CE	AG	YR105(注3)	D			
					AX111CE	AH			1.5mコード			SR101	E	SR201	F	
					AX115CE	AJ			5mコード			SR105	P	SR205	Q	
					AX125CE	AE			3mコード			SR305	T			
					AZ115CE	AT	上	有	無	無	5mコード	AZ101CE	AP			
					AZ115CE	AT			5mコード			AZ105CE	AR			
					AZ115CE	AT			5mコード			AZ111CE	AS			
					AZ125CE	AN			5mコード							
					AX11ACE	AK			3mコード(注2)			AZ11A	AU			
					AX11BCE	AL			3mコード(注2)			AZ11B	AW			
												AZ135CE	AY			
	無接点	1灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX201CE	BE	後	有	有	1.5mコード						
					AX205CE	BF			5mコード							
					AZ205CE	BN	上	有	無	無	5mコード	AZ201CE	BM			
					AX20BCE	BG	後	有	有	5mコード(注2)	AZ20BCE	BP				
					AX221CE	BH	後	有	有	1.5mコード	AZ221CE	BR	SS201	W	SS101	V
					AX225CE	BJ			5mコード		AZ225CE	BS	SS205	Y	SS105	X
		2灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX235CE	BL	後	有	有	5mコード						
					AZ235CE	BO	上	有	有	5mコード						
					AX211CE	CE	後	有	有	1.5mコード	AX211CE	CT	YS211	A		
					AX215CE	CF			5mコード		AX215CE	CU	YS215	B		
					AZ215CE	CN	上	有	有	5mコード	AZ215CE	CX				
					AZ211CE	CW			5mコード		AZ211CE	CW				
2灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX215CE	CN				5mコード	AZ211CE	CM						
			AX21BCE	CG	後	有	有	3mコード(注2)	AX21BCE	CV						
			AX21CCE	CH			3mコード(注2)	AZ1CCE	CR							
			AX21CCE	CH			3mコード(注2)	AZ1DCE	CS							
			AX21BCE	CG			3mコード(注2)	AZ21BCE	CP							
			AX21BCE	CG			3mコード(注2)	AZ1BCE	CY							
AX21CCE	CH			3mコード(注2)	AX21DCE	CJ										

(注1) AC125~220V 2~300mAで使用する場合は、AX145CE(AQ)を製作しております。(注2) コード付コネクタです。納期につきましては問い合わせ願います。  
(注3) YR101、YR105は保護回路がありません。代替としてAX111CE、AX115CEが対応できます。

■その他の旧スイッチ対応表

旧スイッチ	手配記号	対応形式	手配記号
SR301	G	AX145CE	AQ
SR401	H	AX145CE	AQ
SR100	J		
SR200	K		
SR300	L		
SR400	M		
SR500	N		
SR305	R	AX145CE	AQ
SR501	U	AX125CE	AE

●耐切削油剤対応品

分類①	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	形式	耐切削油剤対応	
						手配記号	検番形式
耐切削油剤対応	有接点	1灯2線式	DC5~50V AC5~120V	3~40mA 3~20mA	WR505	5	
					WR505F	7	
					WR515	6	
	無接点	2灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX205WCE	RA	AZ205WCE
					WS215	2	
					WS215-F	4	
		DC10~30V	6~70mA	WS225	3		
		DC5~30V	5~20mA	AX215WCE	RE	AZ215WCE	

(共通仕様)

保護構造 : IP67 (IEC規格)

使用温度範囲 : -10~+70℃(AX125, AZ125は-10~+100℃) 結線方式 : 2線式: 0.3mm2 外形φ4 (Y、J系はφ3.4, SR系はφ6)

: 3線式: 0.3mm2 外形φ4 (SS系は0.2mm2, 外形φ4)取付方式 : 取付金具の選択によりタイプボルト形、ハンド形、溝形となる

(スイッチ本体の単品は共通です。)



新スイッチ(汎用形)の仕様概要 35H-3R対応

★新形スイッチの手配記号は全シリーズ共通です。

分類①	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	新形式	手配記号	コード方向	表示灯	保護回路	結線方式	旧スイッチ 35H-3R系		旧スイッチ 35H-3R, 35H-2R系			
											従来対応スイッチ	手配記号	35H-3R 従来対応スイッチ	手配記号	35H-3R 従来対応スイッチ	手配記号
磁気近接	有接点	1灯2線式	DC5~30V AC5~120V (注1)	5~40mA 5~20mA	AX111CE	AH	後	有	有	1.5mコ-ド	AX101CE	AF	YR101(注3)	C		
					AX115CE	AJ			5mコ-ド	AX105CE	AG	YR105(注3)	D			
					AX111CE	AH			1.5mコ-ド			SR101	E	SR201	F	
					AX115CE	AJ			5mコ-ド			SR105	P	SR205	Q	
					AX125CE	AE		無	無	5mコ-ド						
					AZ115CE	AT	上	有	有	5mコ-ド	AZ101CE	AP				
					AZ115CE	AT			5mコ-ド	AZ105CE	AR					
					AZ115CE	AT			5mコ-ド	AZ111CE	AS					
					AZ125CE	AN		無	無	5mコ-ド						
					AX11ACE	AK			3ネ列(注2)	AZ11A	AU					
					AX11BCE	AL			3ネ列(注2)	AZ11B	AW					
										AZ135CE	AY					
		B接点出力	AC/DC 90~240V	5~300mA	AX135CE	AM	後	有	有	5mコ-ド						
	無接点	1灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX201CE	BE	後	有	有	1.5mコ-ド						
					AX205CE	BF			5mコ-ド							
					AZ205CE	BN	上		5mコ-ド	AZ201CE	BM					
					AX20BCE	BG	後		3ネ列(注2)	AZ20BCE	BP					
		1灯3線式	DC5~30V	0.1~200mA	AX221CE	BH	後	有	有	1.5mコ-ド	AZ221CE	BR	SS201	W	SS101	V
					AX225CE	BJ			5mコ-ド	AZ225CE	BS	SS205	Y	SS105	X	
			DC3.3~30V	0.1~100mA	AX235CE	BL	後	有	有	5mコ-ド						
					AZ235CE	BQ	上		5mコ-ド							
		2灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX211CE	CE	後	有	有	1.5mコ-ド	AX211CE	CT	YS211	A		
					AX215CE	CF			5mコ-ド	AX215CE	CU	YS215	B			
					AZ215CE	CN	上		5mコ-ド	AZ215CE	CX					
AZ215CE					CN			5mコ-ド	AZ211CE	CW						
AZ215CE	CN						5mコ-ド	AZ211CE	CM							
AX21BCE	CG				後		3ネ列(注2)	AX21BCE	CV							
AX21CCE	CH						3ネ列(注2)	AZ21CCE	CR							
AX21CCE	CH						3ネ列(注2)	AZ21DCE	CS							
AX21BCE	CG			3ネ列(注2)	AZ21BCE	CP										
AX21BCE	CG			3ネ列(注2)	AZ21BCE	CY										
AX21CCE	CH			3ネ列(注2)	AX21DCE	CJ										

(注1) AC125~220V 2~300mAで使用する場合、AX145CE(AQ)を製作しております。(注2) コード付コネクタです。納期につきましては問い合わせ願います。  
(注3) YR101, YR105は保護回路がありません。代替えとしてAX111CE, AX115CEが対応できます。

■その他の旧スイッチ対応表

旧スイッチ	手配記号	対応形式	手配記号
SR301	G	AX145CE	AQ
SR401	H	AX145CE	AQ
SR100	J		
SR200	K		
SR300	L		
SR400	M		
SR500	N		
SR305	R	AX145CE	AQ
SR501	U	AX125CE	AE

●耐切削油剤対応品

分類②	分類③	使用電圧	使用電流	形式	手配記号	換装形式	
						手配記号	手配記号
耐切削油剤対応	1灯2線式	DC5~50V AC5~120V	3~40mA 3~20mA	WR505	5		
				WR505F	7		
				WR515	6		
				AX205WCE	RA	AZ205WCE	RB
	2灯2線式	DC10~30V	6~70mA	WS215	2		
				WS215-F	4		
				WS225	3		
				AX215WCE	RE	AZ215WCE	RF

(共通仕様)

保護構造 : IP67 (IEC規格)  
使用温度範囲 : -10~+70℃ (AX125, AZ125は-10~+100℃) 結線方式 : 2線式: φ 3mm2 外形φ4 (Y, J系はφ3.4, SR系はφ6)  
注3: 3線式: φ 3mm2 外形φ4 (SS系はφ2.2mm2, 外形φ4)取付方式 : 取付金具の選択によりタイプボルト形、バンド形、溝形となる  
(スイッチ本体の単品は共通です。)



新スイッチ(汎用形)の仕様概要 35Z-1R対応  
★新形スイッチの手配記号は全シリーズ共通です。

分類①	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	新形式	手配記号	コード方向	表示灯	保護回路	結線方式	旧スイッチ 35Z-1R系		旧スイッチ 35Z-1R系				
											35Z-1R 従来対応スイッチ 手配記号	35Z-1R 従来対応スイッチ 手配記号	35Z-1R 従来対応スイッチ 手配記号	35Z-1R 従来対応スイッチ 手配記号			
磁気近接	有接点	1灯2線式	DC5~30V AC5~120V (注1)	5~40mA 5~20mA	AX111CE	AH	後	有	有	1.5mコト	AX101CE	AF	YR101(注3)	C			
					AX115CE	AJ					5mコト	AX105CE	AG	YR105(注3)	U		
					AX111CE	AH					1.5mコト			SR101	E	SR201	F
					AX115CE	AJ					5mコト			SR105	P	SR205	Q
					AX125CE	AE					5mコト			SR505	T		
					AZ115CE	AT	上	有	有	5mコト	AZ101CE	AP					
					AZ115CE	AT					5mコト	AZ105CE	AR				
					AZ115CE	AT					5mコト	AZ111CE	AS				
					AZ125CE	AN					5mコト						
					AX11ACE	AK					3灯列(注2)	AZ11A	AU				
					AX11BCE	AL					3灯列(注2)	AZ11B	AW				
												AZ135CE	AY				
	無接点	B接点出力	AC/DC 90~240V	5~300mA	AX135CE	AM	後	有	有	5mコト							
					AX201CE	BE	後	有	有	1.5mコト							
					AX205CE	BF					5mコト						
					AZ205CE	BN	上				5mコト	AZ201CE	BM				
		AX20BCE	BG	後				3灯列(注2)	AZ20BCE	BP							
		1灯3線式	DC5~30V	0.1~200mA	AX221CE	BH	後	有	有	1.5mコト	AZ221CE	BR	SS201	W	SS101	V	
					AX225CE	BJ				5mコト	AZ225CE	BS	SS205	Y	SS105	X	
					AX235CE	BL	後	有	有	5mコト							
					AZ235CE	BQ	上				5mコト						
		2灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX211CE	CE	後	有	有	1.5mコト	AX211CE	CT	YS211	A			
					AX215CE	CF				5mコト	AX215CE	CU	YS215	B			
					AZ215CE	CN	上				5mコト	AZ215CE	CX				
AZ215CE	CN								5mコト	AZ211CE	CW						
AZ215CE	CN								5mコト	AZ211CE	CM						
AX21BCE	CG				後				3灯列(注2)	AX21BCE	CV						
AX21CCE	CH								3灯列(注2)	AZ21CCE	CR						
AX21CCE	CH								3灯列(注2)	AZ21DCE	CS						
AX21BCE	CG					3灯列(注2)	AZ21BCE	CP									
AX21BCE	CG					3灯列(注2)	AZ21BCE	CY									
AX21CCE	CH					3灯列(注2)	AX21DCE	CJ									

(注1) AC125~220V 2~300mAで使用する場合、AX145CE(AQ)を製作しております。(注2) コード付コネクタです。納期につきましては問い合わせ願います。  
(注3) YR101, YR105は保護回路がありません。代替としてAX111CE, AX115CEが対応できます。

■その他の旧スイッチ対応表

旧スイッチ	手配記号	対応形式	手配記号
SR301	G	AX145CE	AQ
SR401	H	AX145CE	AQ
SR100	J		
SR200	K		
SR300	L		
SR400	M		
SR500	N		
SR305	R	AX145CE	AQ
SR501	U	AX125CE	AE

●耐切削油剤対応品

分類②	分類③	使用電圧	使用電流	形式	P#	備考形式	
						備考形式	備考形式
耐切削油剤対応	1灯2線式	DC5~50V AC5~120V	3~40mA 3~20mA	WR505	5		
	2灯2線式	DC10~30V	6~70mA	WS215	2		
		DC5~30V	5~20mA				

《共通仕様》

保護構造 : IP67 (IEC規格)  
使用温度範囲 : -10~+70℃ (AX125, AZ125は-10~+100℃) 結線方式 : 2線式: O, 3mmφ 外形φ4 (Y, J系はφ3.4, SR系はφ6)  
: 3線式: O, 3mmφ 外形φ4 (SS系は2.2mmφ, 外形φ4) 取付方式 : 取付金具の選択によりタイプボルト形、バンド形、溝形となる  
(スイッチ本体の単品は共通です。)



新スイッチ(汎用形)の仕様概要 100Z-1R対応  
\*新形スイッチの手配記号は全シリーズ共通です。

分類①	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	新形式	手配記号	コード方向	表示灯	保護回路	結線方式	旧スイッチ 100Z-1R系		旧スイッチ 70Z-1R系		
											100Z-1R 従来対応スイッチ	手配記号	70Z-1R 従来対応スイッチ	手配記号	
磁気近接	有接点	1灯2線式	DC5~30V AC5~120V (注1)	5~40mA 5~20mA	AX111CE	AH	後	有	有	1.5m3-ド	AX101CE	AF	JR101(注3)	A	
					AX115CE	AJ			5m3-ド	AX105CE	AG	JR105(注3)	B		
					AX111CE	AH			1.5m3-ド						
					AX115CE	AJ			5m3-ド						
					AX125CE	AE			5m3-ド						
					AZ115CE	AT	上	有	有	5m3-ド	AZ101CE	AP			
					AZ115CE	AT			5m3-ド			AZ105CE	AR		
					AZ115CE	AT			5m3-ド			AZ111CE	AS		
					AZ125CE	AN			5m3-ド						
					AX11ACE	AK			3ネコ(注2)			AZ11A	AU		
					AX11BCE	AL			3ネコ(注2)			AZ11B	AW		
		B接点出力		AC/DC 90~240V	5~300mA	AX135CE	AM	後	有	有	5m3-ド	AZ135CE	AY		
	無接点	1灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX201CE	BE	後	有	有	1.5m3-ド					
					AX205CE	BF			5m3-ド						
					AZ205CE	BN	上		5m3-ド	AZ201CE	BM				
					AX20BCE	BG	後		3ネコ(注2)	AZ20BCE	BP				
					AX221CE	BH	後	有	有	1.5m3-ド	AZ221CE	BR			
					AX225CE	BJ			5m3-ド	AZ225CE	BS				
		1灯3線式	DC5~30V	0.1~200mA	AX235CE	BL	後	有	有	5m3-ド					
					AZ235CE	BQ	上		5m3-ド						
			DC3.3~30V	0.1~100mA											
2灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX211CE	CE	後	有	有	1.5m3-ド	AX211CE	CT	JS211	C			
			AX215CE	CF			5m3-ド	AX215CE	CU	JS215	D				
			AZ215CE	CN	上		5m3-ド	AZ215CE	CX						
			AZ215CE	CN			5m3-ド	AZ211CE	CW						
			AZ215CE	CN			5m3-ド	AZ211CE	CM						
			AX21BCE	CG	後		3ネコ(注2)	AX21BCE	CV						
			AX21OCE	CH			3ネコ(注2)	AZ21OCE	CR						
			AX21OCE	CH			3ネコ(注2)	AZ21DCE	CS						
			AX21BCE	CG			3ネコ(注2)	AZ21BCE	CP						
			AX21BCE	CG			3ネコ(注2)	AZ21BCE	CY						
			AX21OCE	CH			3ネコ(注2)	AZ21DCE	CJ						

(注1) AC125~220V 2~300mAで使用される場合は、AX145E(AO)を製作しております。(注2) コード付コネクタです。納期につきましては問い合わせ願います。  
(注3) YR101, YR105は保護回路がありません。代替としてAX111CE, AX115CEが対応できます。  
■その他の旧スイッチ対応表

手配記号	手配記号	対応形式	手配記号
SR301	G	AX145CE	AG
SR401	H	AX145CE	AG
SR100	J		
SR200	K		
SR300	L		
SR400	M		
SR500	N		
SR305	R	AX145CE	AG
SR501	U	AX125CE	AE

●耐切削油剤対応品

分類①	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	形式	***
耐切削油剤対応	有接点	1灯2線式	DC5~50V AC5~120V	3~40mA 3~20mA	WRS05	5
					WRS05F	7
					WRS15	6
	無接点	2灯2線式	DC10~30V DC5~30V	6~70mA 5~20mA	WS215	2
					WS215-F	4
					WS225	3

(共通仕様)  
保護構造 : IP67(IEC規格)  
使用温度範囲 : -10~+70℃(AX125, AZ125は-10~+100℃) 結線方式 : 2線式, 0.3mm2 外形φ4 (Y, J系はφ3.4, SR系はφ6)  
注3) 3線式, 0.3mm2 外形φ4 (SS系は0.2mm2, 外形φ4)取付方式 : 取付金具の選択によりタイプ(ボルト形・ハンド形、溝形となる)  
(スイッチ本体の単品は共通です。)



新スイッチ（汎用形）の仕様概要 35S-1R 対応  
★新形スイッチの手配記号は全シリーズ共通です。

分類①	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	新形式	手配記号	コード方向	表示灯	保護回路	結線方式	旧スイッチ 35S-1R系		旧スイッチ 35S-1R						
											35S-1R 従来対応スイッチ	手配記号	35S-1R 従来対応スイッチ	手配記号	35S-1R 従来対応スイッチ	手配記号			
磁気近接	有接点	1灯2線式	DC5~30V AC5~120V (注1)	5~40mA 5~20mA	AX111CE	AH	後	有	有	1.5mコト	AX101CE	AF							
					AX115CE	AJ				5mコト	AX105CE	AG							
					AX111CE	AH				1.5mコト									
					AX115CE	AJ				5mコト									
					AX125CE	AE				5mコト									
					AZ115CE	AT	上	有	有	5mコト	AZ101CE	AP	KR101(注3)	E	ZR3	C			
					AZ115CE	AT				5mコト	AZ105CE	AR	KR105(注3)	F	ZR35	G			
					AZ115CE	AT				5mコト	AZ111CE	AS							
					AZ125CE	AN				5mコト			ZR3N	D					
					AX11ACE	AK				コネクタ(注2)	AZ11A	AU							
					AX11BCE	AL				コネクタ(注2)	AZ11B	AW							
					無接点	B接点 出力	AC/DC 90~240V	5~300mA	AX135CE	AM	後	有	有	5mコト	AZ135CE	AY			
	AX201CE	BE	後	有					有	1.5mコト									
	AX205CE	BF								5mコト									
	AZ205CE	BN	上							5mコト	AZ201CE	BM							
	AX20BCE	BG	後							コネクタ(注2)	AZ20BCE	BP							
	AX221CE	BH	後	有					有	1.5mコト	AZ221CE	BR	ZS301(注1)	M	ZS311(注1)	P			
	AX225CE	BJ								5mコト	AZ225CE	BS	ZS305(注1)	N	ZS315(注1)	Q			
	AX221CE	BH	後	有					有	5mコト			ZS301(注1)	M	ZS311(注1)	P			
	AX225CE	BJ	上							5mコト			ZS305(注1)	N	ZS315(注1)	Q			
	AX211CE	CE	後	有					有	1.5mコト	AX211CE	CT	KS211	S					
	AX215CE	CF								5mコト	AX215CE	CU	KS215	T					
	AZ215CE	CN	上							5mコト	AZ215CE	CX							
	AZ215CE	CN				5mコト	AZ211CE	CW											
AZ215CE	CN				5mコト	AZ211CE	CM												
AX21BCE	CG	後			コネクタ(注2)	AX21BCE	CV												
AX21CCE	CH				コネクタ(注2)	AZ21CCE	CR												
AX21CCE	CH				コネクタ(注2)	AZ21DCE	CS												
AX21BCE	CG				コネクタ(注2)	AZ21BCE	CP												
AX21BCE	CG				コネクタ(注2)	AZ21BCE	CY												
AX21CCE	CH				コネクタ(注2)	AX21DCE	CJ												

(注1) AC125~220V 2~300mAで使用する場合は、AX145CE(AQ)を製作しております。(注2) コード付コネクタです。納期につきましては問い合わせ願います。  
(注3) YR101, YR105は保護回路がありません。代替えとしてAX111CE, AX115CEが対応できます。

■その他の旧スイッチ対応表

旧スイッチ	手配記号	対応形式	手配記号
SR301	G	AX145CE	AQ
SR401	H	AX145CE	AQ
SR100	J		
SR200	K		
SR300	L		
SR400	M		
SR500	N		
SR305	R	AX145CE	AQ
SR501	U	AX125CE	AE

●耐切削油剤対応品

分類②	分類③	使用電圧	使用電流	形式	実番形式		
					実番形式	実番形式	
耐切削油剤 対応	1灯2線式	DC5~50V AC5~120V	3~40mA 3~20mA	WR525	5		
				WR525F	7		
				WR535	8		
	無接点	2灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX205WCE	RA	AZ205WCE RB
					WS235	2	
					WS235F	4	
2灯2線式	DC10~30V	6~70mA	WS245	1			
			AX215WCE	RE	AZ215WCE RF		
		DC5~30V	5~20mA				

(外注仕様)  
保護構造 : IP67 (IEC規格)  
使用温度範囲 : -10~+70℃ (AX125, AZ125は-10~+100℃) 結線方式 : 2線式: 0.3mm2 外形φ4 (Y, J系はφ3.4, SR系はφ6)  
: 3線式: 0.3mm2 外形φ4 (SS系は0.2mm2, 外形φ4)取付方式 : 取付金具の選択によりタイプボルト形、バンド形、溝形となる  
(スイッチ本体の単品は共通です。)



新スイッチ(汎用形)の仕様概要 100S-1R対応  
★新形式スイッチの手配記号は全シリーズ共通です。

分類①	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	新形式	手配記号	コード方向	表示灯	保護回路	結線方式	旧スイッチ100S-1R系		旧スイッチ100S-1R系			
											従来対応スイッチ	手配記号	従来対応スイッチ	手配記号		
磁気近接	有接点	1灯2線式	DC5~30V AC5~120V (注1)	5~40mA 5~20mA	AX111CE	AH	後	有	有	1.5mコード	AX101CE	AF				
					AX115CE	AJ			5mコード	AX105CE	AG					
					AX111CE	AH			1.5mコード							
					AX115CE	AJ			5mコード							
					AX125CE	AE			5mコード							
					AZ115CE	AT	上	有	有	5mコード	AZ101CE	AP	KR101(注3)	E		
					AZ115CE	AT			5mコード					KR105(注3)	F	
					AZ115CE	AT			5mコード							
					AZ125CE	AN			5mコード						KR105N	FN
					AX11ACE	AK			コネクタ(注2)	AZ11A	AU					
	AX11BCE	AL			コネクタ(注2)	AZ11B	AW									
		B接点出力		AC/DC 90~240V	5~300mA	AX135CE	AM	後	有	有	5mコード	AZ135CE	AY			
		1灯2線式		DC5~30V	5~40mA	AX201CE	BE	後	有	有	1.5mコード					
	AX205CE					BF			5mコード							
	AZ205CE					BN	上		5mコード	AZ201CE	BM					
	AX208CE					BG	後		コネクタ(注2)	AZ20BCE	BP					
		1灯3線式		DC5~30V	0.1~200mA	AX221CE	BH	後	有	有	1.5mコード	AZ221CE	BR			
	AX225CE					BJ			5mコード	AZ225CE	BS					
				DC3.3~30V		0.1~100mA	AX211CE	BH	後	有	有	5mコード				
	AX225CE						BJ	上		5mコード						
		2灯2線式		DC5~30V	5~40mA	AX211CE	CE	後	有	有	1.5mコード	AX211CE	CT	KS211	S	
	AX215CE					CF			5mコード	AX215CE	CU	KS215	T			
	AZ215CE					CN	上		5mコード	AZ215CE	CX					
	AZ215CE					CN			5mコード	AZ211CE	CW					
	AZ215CE					CN			5mコード	AZ211CE	GM					
	AX21BCE					CG	後		コネクタ(注2)	AX21BCE	CV					
	AX21CCE					CH			コネクタ(注2)	AZ21CCE	CR					
	AX21CCE					CH			コネクタ(注2)	AZ21DCE	CS					
AX21BCE	CG							コネクタ(注2)	AZ21BCE	CP						
AX21BCE	CG							コネクタ(注2)	AX21BCE	CY						
AX21CCE	CH							コネクタ(注2)	AZ21DCE	CJ						

(注1) AC125~220V 2~300mAで使用する場合は、AX145CE(AQ)を製作しております。(注2) コード付コネクタです。納期につきましてはお問い合わせ願います。  
(注3) YR101, YR105は保護回路がありません。代替えとしてAX111CE, AX115CEが対応できます。

φ32~φ100	耐切削 油剤対応	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	形式	手配記号	異番形式	
								形式	手配記号
		有接点	1灯2線式	DC5~50V AC5~120V	3~40mA 3~20mA	WR525	5		
						WR525F	5F		
						WR535	8		
						WR535F	8F		
		無接点	2灯2線式	DC5~30V DC10~30V	5~40mA 6~70mA	AX205WCE	RA	AZ205WCE	RB
						WS235	2		
						WS235F	2F		
						WS245	1		
						WS245F	1F		
						DC5~30V	5~20mA	AX215WCE	RE

《共通仕様》  
保護構造 : IP67 (IEC規格)  
使用温度範囲 : -10~+70℃ (AX125, AZ125は-10~+100℃) 結線方式 : 2線式: 0.3mm2 外形φ4 (Y、J系はφ3.4, SR系はφ6)  
: 3線式: 0.3mm2 外形φ4 (SS系は0.2mm2, 外形φ4) 取付方式 : 取付金具の選択によりタイプボルト形、バンド形、溝形となる  
(スイッチ本体の単品は共通です。)







新スイッチ(汎用形)の仕様概要 10A-2R対応  
★新形スイッチの手配記号は全シリーズ共通です。

分類①	分類②	分類③	使用電圧	使用電流	新形式	手配記号	コード方向	表示灯	保護回路	結線方式	旧スイッチ 10A-2R系		旧スイッチ 10A-2R系				
											10A-2R 従来対応スイッチ	手配記号	10A-2R 従来対応スイッチ	手配記号	10A-2R 従来対応スイッチ	手配記号	
磁気接続	有接点	1灯2線式	DC5~30V AC5~120V (注1)	5~40mA 5~20mA	AX111CE	AH	後	有	有	1.5mコト	AX101CE	AF	YR101(注3)	C			
					AX115CE	AJ			5mコト	AX105CE	AG	YR105(注3)	U				
					AX111CE	AH		有	1.5mコト			SR101	E	SR201	F		
					AX115CE	AJ		有	5mコト			SR105	P	SR205	Q		
					AX125CE	AE		無	5mコト			SR505	T				
					AZ115CE	AT	上	有	5mコト	AZ101CE	AP						
					AZ115CE	AT		有	5mコト	AZ105CE	AR						
					AZ115CE	AT		有	5mコト	AZ111CE	AS						
					AZ125CE	AN		無	5mコト								
					AX11ACE	AK			3ネコ(注2)	AZ11A	AU						
					AX11BCE	AL			3ネコ(注2)	AZ11B	AW						
										AZ135CE	AY						
					B接点 出力	AC/DC 90~240V	5~300mA	AX135CE	AM	後	有	有	5mコト				
					無接点	1灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX201CE	BE	後	有	有	1.5mコト			
	AX205CE	BF							5mコト	AZ201CE	BM						
	AZ205CE	BN	上						5mコト	AZ20BCE	BP						
	AX20BCE	BG	後						3ネコ(注2)								
	1灯3線式	DC5~30V	0.1~200mA	AX221CE		BH	後	有	有	1.5mコト	AZ221CE	BR	SS201	W	SS101	V	
				AX225CE		BJ			5mコト	AZ225CE	BS	SS205	Y	SS105	X		
	DC3.3~30V	0.1~100mA	AX235CE	BL		上	有	有	5mコト								
			AZ235CE	BQ		後		5mコト									
	2灯2線式	DC5~30V	5~40mA	AX211CE		CE	後	有	有	1.5mコト	AX211CE	CT	YS211	A			
				AX215CE		CF			5mコト	AX215CE	CU	YS215	B				
				AZ215CE		CN	上		5mコト	AZ215CE	CX						
				AZ215CE		CN			5mコト	AZ211CE	CW						
				AZ215CE		CN			5mコト	AZ211CE	CM						
				AX21BCE		CG	後		3ネコ(注2)	AX21BCE	CV						
				AX21CCE		CH			3ネコ(注2)	AZ21CCE	CR						
				AX21CCE		CH			3ネコ(注2)	AZ21DCE	CS						
				AX21BCE	CG			3ネコ(注2)	AZ21BCE	CP							
AX21BCE				CG			3ネコ(注2)	AZ21BCE	CY								
AX21CCE	CH			3ネコ(注2)	AX21DCE	CJ											

(注1) AC125~220V 2~300mAで使用の場合は、AX145CE(AQ)を製作しております。(注2) コード付コネクタです。納期につきましては問い合わせ願います。  
(注3) YR101、YR105は保護回路がありません。代替えとしてAX111CE、AX115CEが対応できます。

■その他の旧スイッチ対応表

旧スイッチ	手配記号	対応形式	手配記号
SR301	G	AX145CE	AQ
SR401	H	AX145CE	AQ
SR100	J		
SR200	K		
SR300	L		
SR400	M		
SR500	N		
SR305	R	AX145CE	AQ
SR501	U	AX125CE	AE

●耐切削油剤対応品

分類②	分類③	使用電圧	使用電流	形式	接点形式		
					形式	形式	
耐切削油剤 対応	1灯2線式	DC5~50V AC5~120V	3~40mA 3~20mA	WR505	5		
				WR505F	7		
				WR515	6		
				AX205WCE	RA	AZ205WCE	RB
	2灯2線式	DC10~30V	6~70mA	WS215	2		
				WS215F	4		
				WS225	3		
				AX215WCE	RE	AZ215WCE	RF

《共通仕様》  
保護構造 :IP67 (IEC規格)  
使用温度範囲 : -10~+70℃(AX125, AZ125は-10~+100℃) 結線方式 : 2線式: 0.3mm2 外形φ4 (Y, J系はφ3.4, SR系はφ6)  
: 3線式: 0.3mm2 外形φ4 (SS系は0.2mm2, 外形φ4)取付方式 : 取付金具の選択によりタイポルト形、バンド形、溝形となる  
(スイッチ本体の単品は共通です。)

